

# Komponente za aplikacije sa zahtjevima za povećanom sigurnošću


Potezne sklopke za nužni isklon



XY2-CH13250



XY2-CE1A250



XY2-CB30

## Potezne sklopke za nužni isklon, bez signalnog svjetla

Kontakt	Reset	Montaža kabela	Referenca	Težina kg
<b>Dužina kabela ≤ 15 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 5 metara</b>				
N/C + N/O spori isklon	Tipkalom s zaštitnom kapičom	Lijevo ili desno	XY2-CH13250	0.865
	Tipkalom s ključem za otpuštanje, ključ n° 421 (1)	Lijevo ili desno	XY2-CH13450	0.910
N/C + N/C spori isklon	Tipkalom s zaštitnom kapičom	Lijevo ili desno	XY2-CH13270	0.865
	Tipkalom s ključem za otpuštanje, ključ n° 421 (1)	Lijevo ili desno	XY2-CH13470	0.910
<b>Dužina kabela ≤ 50 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 5 metara</b>				
N/C + N/O spori isklon	Tipkalom s zaštitnom kapičom	Desno	XY2-CE1A250	1.450
		Lijevo	XY2-CE2A250	1.450
N/C + N/C spori isklon	Tipkalom s zaštitnom kapičom	Desno	XY2-CE1A270	1.450
		Lijevo	XY2-CE2A270	1.450
N/C + N/O spori isklon	Tipkalom s ključem za otpuštanje, ključ n° 421 (1)	Desno	XY2-CE1A450	1.465
		Lijevo	XY2-CE2A450	1.465
N/C + N/C spori isklon	Tipkalom s ključem za otpuštanje, ključ n° 421 (1)	Desno	XY2-CE1A470	1.470
		Lijevo	XY2-CE2A470	1.470
<b>Dužina kabela ≤ 100 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 20 metara</b>				
N/C + N/O spori isklon	Unutar kućišta	Lijevo	XY2-CB10	15.000
		Desno	XY2-CB20	15.000
<b>Dužina kabela ≤ 2 x 100 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 20 metara</b>				
N/C + N/O spori isklon	Unutar kućišta	Lijevo i desno	XY2-CB30	25.000

## Potezne sklopke za nužni isklon, sa signalnim svjetlom

Kontakt	Reset	Direktno napajanje (žaruljica nije uklj.)	Montaža kabela	Referenca	Težina kg	
<b>Dužina kabela ≤ 50 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 5 metara</b>						
2 N/C + N/O spori isklon	Tipkalom s zaštitnom kapičom	230 V	Desno	XY2-CE1A297	1.470	
			Lijevo	XY2-CE2A297	1.470	
Kontakt	Reset	Napajanje žaruljice preko transformatora (2)	Montaža kabela	Referenca	Težina kg	
<b>Dužina kabela ≤ 100 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 20 metara</b>						
N/C + N/O spori isklon	Unutar kućišta	24 V/6 V	Lijevo	XY2-CB11	15.600	
			Desno	XY2-CB21	15.600	
		127 V/6 V	Lijevo	XY2-CB13	15.600	
			Desno	XY2-CB23	15.600	
		220 V/6 V	Lijevo	XY2-CB14	15.600	
			Desno	XY2-CB24	15.600	
<b>Dužina kabela ≤ 2 x 100 metara. Preporučena udaljenost između držača kabela : 20 metara</b>						
N/C + N/O spori isklon	Unutar kućišta	24 V/6 V	Lijevo i desno		XY2-CB31	25.600
			Lijevo i desno		XY2-CB33	25.600
			Lijevo i desno		XY2-CB34	25.600

(1) Tipkalo s ključem za otpuštanje Ø 30. Zaključavanje i izvlačenje ključa u neaktiviranom položaju.

(2) Uključena BA 7-6 V žaruljica.